

Elektro Lijn HT82

draagbare digitale fase-volgorde meter



*De Elektro Lijn
HT82 is een
draagbare digitale
fase-volgorde meter*

De Elektro Lijn HT82 is een digitale, draagbare meter om fasevolgordemetingen uit te voeren door de standaard meetsnoeren aan te sluiten op de L1, L2 en L3 fasen van een generiek 3-fase systeem.

De Elektro Lijn HT82 geeft de "R" indicatie weer bij een positieve test en de "L" indicatie in het tegenovergestelde geval. Daarnaast worden ook foutieve aansluitingen gedetecteerd.

Kenmerken

- Wisselspanningsbereik van 40 tot 690 V
- Frequentiebereik van 15 tot 400 Hz
- "R"- en "L"-indicatie op display
- Detecteert een verkeerde aansluiting
- LCD-display
- Beschermhulster

Elektro Lijn HT82

draagbare digitale fase-volgorde meter

ELEKTRO LIJN



Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® NL 20005

Technische specificaties

Fasevolgorde indicatie

Bereik wisselspanning	40 tot 600 V
Frequentiebereik	15 Hz tot 400 Hz

Algemene specificaties

Display	LCD met "R" of "L" fasevolgorde indicatie/s
Referentietemperatuur	23 ± 5 °C
Gebruikstemperatuur	0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	0 tot 40 °C
Luchtvochtigheid	
• gebruik	<80% r.v.
• opslag	<80% r.v.
Maximale gebruikshoogte	2.000 m
Vervuilinggraad	2
Bescherming	Dubbel geïsoleerd
Voeding	Direct van het elektriciteitsnetwerk
Meetmethode	3 draden
Veiligheid	IEC/EN61010-1, CAT III 600V
Afmetingen (L x B x D)	13,0 x 6,9 x 2,2 cm
Gewicht	Circa 130g
Norm	CE-markering EN 61010-1
Garantie	2 jaar

Inbegrepen accessoires

Set van drie meetsnoeren + drie veiligheidskrokodillenklemmen, draagtas en handleiding.

Bestelnummers

Omschrijving	Bestelnummer	KWS® nr.*	EUROcal® nr.*
Elektro Lijn HT82	020082	999782	929782

* Testcertificaat



NEderland
Rivium 2e straat 12
2909 LG Capelle a/d IJssel
T: 010 - 2 888 000
F: 010 - 2 888 010
verkoop@euro-index.nl
www.euro-index.nl



BElgie
Leuvensesteenweg 607
1930 Zaventem
T: +32 - (0)2 - 757 92 44
F: +32 - (0)2 - 757 92 64
info@euro-index.be
www.euro-index.be